

AIP-4010



IP аудиопередатчик с линейным входом позволяет передавать звуковой сигнал по сети с внешнего источника. Передатчик конвертирует сигнал для передачи, который может быть принят на любом приемнике AIP-3010, находящимся в одной сети. Внешним источником может выступать любой медиапроигрыватель, CD/USB плеер, FM тюнер, мобильный телефон и т.д. Наличие 4 входных сенсоров и 4 выходных реле позволяет взаимодействовать с другими устройствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	IP передатчик аудио. Предназначен для звукового вещания используя многоадресную рассылку по локальной сети. Наличие независимых входов\выходов общего назначения. Удаленное управление прошивкой с помощью ПК или локально через SD или USB накопитель.
ВХОДЫ	1 лин., 2 x RCA и 3.5 мм стерео jack 4 отдельных программируемых входа для активации событий посредством замыкания контактов, Euroblock. USB / SD для обновления программного обеспечения
ВЫХОДЫ	1 ethernet 10/100 base T, RJ-45 4 отдельных программируемых выходов для открывания и закрывания контактов, Euroblock
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	100-240 В переменного тока, 16 Вт
РАЗМЕРЫ	337 x 44.5 x 240 мм. 1 U 19" стойка
ВЕС	2.5 кг
АКСЕССУАРЫ	Крепления для 19" стойки
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Программное обеспечение для ПК с помощью автоматического обнаружения устройств серии AIP, подключенных к локальной сети Создание звукового канала Удаленный выбор звукового канала в каждом приемнике Удаленная настройка параметров конфигурации Голосовые сообщения по расписанию или в реальном времени Обновляемая прошивка

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.