



Предусилитель с распределённой матрицей на 8 входных каналов и 8 выходных зон с независимой регулировкой громкости, с возможностью увеличения до 32 зон.

Выбор музыкального источника и регулировка громкости для каждого канала на передней панели или с помощью опционального модуля MCR-81 or MCR-90E. Приоритетный пейджинг через микрофон М-880 с выбором зоны или через микрофонный вход 1.

Приоритет входа для экстренные сообщения и тревожного оповещения при замыкании контактов.

Универсальная система, которая подходит для инсталляций любых размеров, позволяя выбирать музыку в каждой зоне.

Подходит для коммерческих инсталляций, гостиниц с конференц-залами и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Предусилитель с распределённой матрицей на 8 входных каналов и 8 выходных зон с независимой регулировкой громкости, с возможностью увеличения до 32 зон. 8 выходных зон с независимой регулировкой громкости, дисплеем для отображения источника, регулировка громкости микрофона и фоновой музыки. Опциональное управление зоной для выбора отправки программы или выбора локального источника. Подслушка для контроля отправляемой программы для каждой зоны. Приоритет при замыкании контактов: микрофон с выбором зоны и микрофонный вход 1. Вход для экстренные сообщения и тревожного оповещения. LED индикаторы питания, шины, активации микрофона 1 и уровень выходного сигнала.
ВХОДЫ	1 балансный микрофонный, XLR 600 Ом, 5-300 мВ. 4 балансных микрофонных/линейных, евроклемма 600 Ом 5 мВ, 10 кОм 300 мВ, переключатель 4 линейных, RCA 47 кОм, 2 В 2 микрофонных с выбором зоны, RJ-45 10 кОм, 500 мВ 8 линейных от удаленного источника, евроклемма, 10 кОм, 1,1 В 8 разъемов для управления зонами, RJ-45 1 выход для связи, D37 1 вход для экстренных сообщений, евроклемма 8 входов для сообщений и тревожного оповещения, по замыканию контактов
ВЫХОДЫ	8 балансных или небалансных зон, евроклемма 600 Ом, 775мВ 1 выход для связи, D37
УПРАВЛЕНИЕ	Выбор входа для каждой зоны Каналы 1-4: Усиление Каналы 5-8: переключатель типа входа: линейный/микрофонный/фантомное питание Микрофон 1 зоны и 2 переключателя: Усиление ЕМС вход: Усиление Тональный выход: Усиление Монитор: Усиление Зоны 1-8: Усиление, ВЧ, НЧ, активация удаленного источника, усиление удаленного источника, выбор источника, приоритет, усиление микрофона 1, музыка и мастер. Выбор типа сирены при замыкании контактов

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20-20 000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0.07% на 1 кГц
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микрофоны > 65 дБ Линии > 85 дБ
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В в входах 5 - 8, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Приоритет экстренных сообщений Сирена по замыканию контактов для каждой зоны Приоритет 1 микрофонного входа Микрофон с выбором зоны
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В переменный ток, 20 Вт и 24 В постоянный ток, 0.8 А
РАЗМЕР	483 x 133 x 325 мм. 3U 19" рэк
ВЕС	10.3 кг
АКСЕССУАРЫ	1,5 м соединительный кабель, D37 Микрофонный кабель, Cat 5e, RJ45
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	М-880: Микрофон с переключателем зон MCR-81: Управление зонами MCR-90E: Управление зонами с входами для локальных источников

Частное предприятие "ИНАУТ"