

MAZ-4160



Многоканальный звуковой матричный усилитель с 5 входными каналами, который может быть распределен в 4 зоны вывода с независимым контролем громкости.

Подходит для магазинов с несколькими зонами и различными музыкальными программами.

МОЩНОСТЬ	4 x 45 Вт максимум, 4 x 40 Вт RMS
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-17,000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0,5%
ВХОДЫ	3 балансных микр./лин., комбинированный (XLR и 6.3 мм стерео jack) 600 Ом 7 мВ и 15,000 Ом 100 мВ, переключаемые. 2 лин., 2 x RCA 50,000 Ом 300 мВ. 1 тел. вход винтовые клеммы, 600 Ом 100-300 мВ
ВЫХОДЫ	4 балансных или небалансных линии зон с 1 по 4, винтовые клеммы 1 монитор, винтовые клеммы 600 Ом 775 мВ и 1 Вт 8 Ом 1 стерео наушники, гнездо 3,5 мм 47 Ом 0,5 Вт
УПРАВЛЕНИЕ	Каналы с 1 по 5: усиление, бас, высокие частоты, громкость и распределение зон. Телефонный пейджинг: громкость и селектор зоны Зоны с 1 по 4: Громкость, селектор монитора. Регулятор громкости наушников
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	15 В в микр. 1 - 3, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Тел. вход и микр. 1, по выбору, вход 1 на замыкание
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4 зоны: 4, 8 Ом, 100, 70 и 25 В линия, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 800 Вт максимум
РАЗМЕР	483 x 133 x 335 мм. 3 U 19" рэк
ВЕС	15.5 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"