

MAZ-4480



Мультizonные усилители с матрицей, который распределяет 5 входных каналов на 4 выходных зоны с независимым контролем громкости.

Подходит для магазинов с несколькими зонами и различными музыкальными программами.

МОЩНОСТЬ	4 x 135 Вт максимум, 4 x 120 Вт RMS
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	60-17 000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 1%
ВХОДЫ	4 балансных микр./лин, комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 7 мВ и 15 000 Ом 100 мВ, переключаемые. 2 лин., 2 x RCA 50,000 Ом 300 мВ. 1 тел. вход винтовые клеммы, 600 Ом 100-300 мВ.
ВЫХОДЫ	4 балансных или небалансных линии зон с 1 по 4, винтовые клеммы 1 монитор, винтовые клеммы 600 Ом 775 мВ и 1 Вт 8 Ом 1 стерео наушники, гнездо 3,5 мм 47 Ом 0,5 Вт
УПРАВЛЕНИЕ	Каналы с 1 по 5: усиление, бас, высокие частоты, громкость и распределение зон. Телефонный пейджинг: громкость и селектор зоны Зоны с 1 по 4: Громкость, селектор монитора. Регулятор громкости наушников
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В в микр. 1 - 4, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Тел. вход и микр. 1 в зависимости от уровня сигнала, по выбору Вход 1 по замыканию контактов
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4 зоны: 4, 8 Ом, 100, 70 и 25 В линия, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 1200 Вт максимум
РАЗМЕР	483 x 133 x 410 мм. 3 U 19' рэк
ВЕС	20.7 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"