



Мультизонный усилитель с матрицей на 5 входных каналов и 6 выходных зон с независимой регулировкой громкости.
 USB / SD / MP3-плеер с цифровым FM-тюнером.
 Подходит для коммерческих установок с несколькими зонами и различными музыкальными программами.

МОЩНОСТЬ	6 x 100 Вт RMS
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	80-18 000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 1%
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микр.: > 65 дБ; лин.: > 75 дБ
ВХОДЫ	1 небалансный микр., 6.3 мм jack, 5 мВ 2 балансный микр./лин, комбинированная (XLR и 6.3 мм jack) 5 мВ и 175 мВ, по выбору 1 линейный стерео вход, 2 x RCA 220 мВ, 150 мВ, 110 мВ, переключаемый 1 стерео лин., 3,5 мм разъем. 100 мВ
ВЫХОДЫ	1 стерео, 6.3 мм jack
УПРАВЛЕНИЕ	6 кнопок зон (от 1 до 6) для каждого входного канала (от 2 до 5) и USB / SD / MP3 / FM-плеера. Каналы с 1 по 4: регулировка громкости, низкие и высокие частоты Зоны с 1 по 6: регулировка громкости, выбор монитора Громкость монитора
ПЛЕЕР	USB / SD / MP3 / FM-тюнер с предварительно настроенными каналами и автосканирование
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В в микр. 2 - 3, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Микр. 1 по уровню сигнала или по замыканию контактов
СОПРОТИВЛЕНИЕ	6 зон: 8 Ом и 100, 70 В линии, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 1000 Вт максимум
РАЗМЕР	481 x 133 x 341 мм. 3 U 19' рэк
ВЕС	17.5 кг
АКСЕССУАРЫ	FM антенны, крепления для сборки в 19' рэк