

## MPZ-6241



6-зонный усилитель с независимым регулятором громкости каждой зоны, BT/USB/SD/MP3 плеер с FM-тюнером. Возможность удаленного пейджинга используя микрофон М-62 с выбором зоны. Подходит для коммерческих инсталляций с несколькими зонами и разными музыкальными программами.

<b>МОЩНОСТЬ</b>	240 Вт RMS
<b>ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН</b>	80-16,000 Гц ±3 дБ
<b>ИСКАЖЕНИЕ</b>	Коэффициент гармоник: < 0,1%
<b>ВХОДЫ</b>	4 балансных микр., комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 5 мВ и 10,000 Ом 350 мВ, переключаемый 2 лин., 2 x RCA 47 000 Ом 150 мВ 1 тел. вход, RCA 10 000 Ом 700 мВ, винтовые клеммы 1 аварийный, RCA 10 000 Ом 700 мВ, винтовые клеммы 2 микр. с приоритетом, RJ-45
<b>ВЫХОДЫ</b>	1 лин., 2 x RCA 1 В
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Каналы 1-6: НЧ, ВЧ, громкость Тел. вход: громкость Сирена: громкость "гонг": громкость Зоны 1-6: громкость
<b>ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ</b>	Микр. > 65 дБ Линия > 70 дБ
<b>ЗАЩИТА</b>	От температуры и перегрузки
<b>ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ</b>	48 В микр. 1 — 4, по выбору
<b>ПРИОРИТЕТ</b>	Аварийный сигнал, сирена, тел. вход, микрофон М-62, "Гонг", микр. 1
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ</b>	4 - 16 Ом, 100, 70 В линия, винтовые клеммы
<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</b>	230 В переменного тока, максимум 320 Вт и 24 В постоянного тока, 8 А 115 В переменного тока по запросу
<b>РАЗМЕР</b>	484 x 88 x 353 мм. 2 U 19" рэк
<b>ВЕС</b>	8,2 кг
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	FM антенны
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	М-62: микрофон с переключателем зон