



Мультizonный микшер / предусилитель со звуковой матрицей для 5 входных каналов, которые могут быть назначены для четырех выходных зон с независимым контролем громкости. Аудио распределения в установках с различными зонами и различными музыкальными программами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матричный микшер-предусилитель с 5 входными каналами в 4 зоны вывода. 4 выходных зоны с независимым регулированием громкости. Фантомное питание. Приоритет голосового оповещения.
ВХОДЫ	4 микр. / балансная линия, комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 2 мВ и 47 000 Ом 150 мВ, переключаемый 1 лин., 2 x RCA 50,000 Ом 300 мВ 1 тел. пейджинг, винтовые клеммы 600 Ом 100 - 300 мВ
ВЫХОДЫ	4 сбалансированные или несбалансированные зоны, евроблок 1 В 1 монитор, винтовые клеммы 600 Ом 775 мВ и 1 Вт 8 Ом 1 стерео наушники, разъем 3.5 мм 47 Ом 0.5 Вт
УПРАВЛЕНИЕ	4 кнопки для зон 1 - 4 для каждого входного канала 1-5 и тел. пейджинговый селектор для индивидуального назначения их в зонах 1 - 4 Каналы с 1 по 5: усиление, бас, ВЧ и регулятор громкости Зоны от 1 до 4: регулировка громкости, выбор монитора Громкость наушников Громкость монитора
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20 - 20,000 Гц $\pm$ 3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0.1 % на 1 кГц
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микрофоны > 75 дБ Линии > 90 дБ
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	15 В в микр. 1 - 4, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Тел. пейджинг и вход 1 приоритет входного уровня, по выбору Вход 1 через замыкание контактов, по выбору
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 12 Вт и 24 В постоянного тока, 0.45 А
РАЗМЕР	483 x 133 x 222 мм. 3 U 19" рэк
ВЕС	4.5 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"