

MA-125



Трансляционный усилитель с превосходными характеристиками и множеством входов и выходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Трансляционный усилитель Фантомное питание Приоритет голосового оповещения
МОЩНОСТЬ	180 Вт максимум, 120 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	80-16,000 Гц ± 3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: $< 1\%$ на 1 кГц
ВХОДЫ	4 балансных микр. / лин., комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 2 мВ и 47,000 Ом 150 мВ, переключаемый 1 лин., 2 x RCA, 47,000 Ом 300 мВ 1 amp in, RCA 10,000 Ом 1 В 1 тел. вход, винтовые крепления 600 Ом 100 мВ
ВЫХОДЫ	1 лин. выход, 2 x RCA 47,000 Ом 1 В 1 pre out, RCA 600 Ом 1 В 1 монитор, винтовые крепления 600 Ом 775 мВ и 1 Вт 8 Ом (лин. вход)
УПРАВЛЕНИЕ	Регуляторы: НЧ: ± 10 дБ ВЧ: ± 10 дБ Громкость: входы 1 до 4, AUX, общая громкость
ФАНОМНОЕ ПИТАНИЕ	24 В микр. вход 1-4, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Тел. вход и микф. 1, по выбору
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4 Ом, 100, 70 и 25 В лин. режим, пружинный крепеж
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В переменного тока, 290 Вт и 24 В постоянного тока, 161 Вт
РАЗМЕРЫ	420 x 89 x 300 мм. 2U 19" рэк
ВЕС	9.4 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	MA-2N: крепления для монтажа в стойку 19" рэк

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.