

MX-848



Микшер-предусилитель.
Сtereo и моно выходы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Микшер / усилитель. Микр. вход с речевым приоритетом. Фантомное питание. Светодиодный индикатор уровня на выходе.
ВХОДЫ	6 балансный микф. / лин., комбинированный (XLR и 6,3 мм jack), 1500 Ом 7.7 мВ и 10,000 Ом 775 мВ, переключаемый 3 стерео лин., 2 x RCA, 10,000 Ом 775 мВ
ВЫХОДЫ	1 балансный стерео мастер, XLR 120 Ом 2,5 В максимум 1 балансный моно мастер, 6,3 мм jack, 120 Ом 2,5 В максимум 1 балансный моно mix out, 120 Ом 6,3 мм jack 1 лин. выход, 2 x RCA 1000 Ом 775 мВ
УПРАВЛЕНИЕ	Регуляторы: мастер выход НЧ, СЧ и ВЧ Громкость: входы 1-12, общая громкость (стерео и моно мастер)
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	10 - 20,000 Гц
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: <0,5% на 1 кГц
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микр. вход > 70 дБ Лин. вход > 103 дБ
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	18 В микр. вход 1-6, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Микр. 1 независимый от уровня сигнала
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 18 Вт и 24 В постоянного тока, 500 мА
РАЗМЕРЫ	483 x 44 x 220 мм. 1 U 19" рэк
ВЕС	3 кг

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.