

AIP-3010



IP аудиоприемник с линейным выходом позволяет принимать звук, используя локальную сеть. Фоновая музыка, речевые сообщения, объявления по расписанию, адресное оповещение - всем этим можно управлять по сети с помощью фирменного программного обеспечения AIP-GO. Наличие 4 входных сенсоров и 4 выходных реле позволяет взаимодействовать с другими устройствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	IP приемник. Позволяет принимать звуковое вещание используя многоадресную рассылку по локальной сети. Выбор канала приема и управление настройками через переднюю панель, а также удаленно по сети с помощью ПК. Наличие независимых входов\выходов общего назначения. Удаленное управление прошивкой с помощью ПК или локально через SD или USB накопитель.
ВХОДЫ	1 x 10/100 Ethernet T база, RJ-45 4 отдельных программируемых входа для активации событий посредством замыкания контактов: воспроизведение сообщения, сигналы тревоги, включение устройств и т.д., Euroblock 1 USB / SD для обновления программного обеспечения
ВЫХОДЫ	1 лин., 2 x RCA 1 В 4 отдельных программируемых выходов для открывания и закрывания контактов, Euroblock
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	100-240 В переменного тока , 16 Вт
РАЗМЕРЫ	337 x 44.5 x 240 мм 1 U 19" стойка
ВЕС	2.5 кг
АКСЕССУАРЫ	Крепления для 19" стойки
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	Программное обеспечение для ПК с помощью автоматического обнаружения устройств серии AIP, подключенных к локальной сети Создание звукового канала Удаленный выбор звукового канала в каждом приемнике Удаленная настройка параметров конфигурации Голосовые сообщения по расписанию или в реальном времени Обновляемая прошивка

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.