

MAZ-4250E



Мощный 4-канальный микшер-усилитель с независимой регулировкой громкости. Подходит для больших магазинов, систем оповещения и фонового озвучивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Многоканальный трансляционный усилитель. 4 выхода с независимой регулировкой громкости. Фантомное питание. Приоритет голосового оповещения. "Гонг". Сирена.</p>
МОЩНОСТЬ	4 x 300 Вт максимум, 4 x 250 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-17,000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0,5%
ВХОДЫ	<p>4 балансных микр. / лин., комбо (XLR и jack 6,3 мм) Euroblock 600 Ом 2 мВ и 47000 Ом 250 мВ, отключаемый. 2 лин., 2 x RCA 47000 Ом 250 мВ. 1 усилитель, RCA 10000 Ом 1 В. 1 тел. оповещение, Euroblock 600 Ом 100-300 мВ</p>
ВЫХОДЫ	1 выход предусилителя, RCA 600 Ом 1 V
УПРАВЛЕНИЕ	<p>Тон: НЧ: ± 10 дБ ВЧ: ± 10 дБ Громкость: входы 1 - 4, AUX 1 и 2, "гонг", сирена и общая громкость через каждый выходной канал</p>
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В микр. 1 - 4, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Приоритет входа телефонной станции и сирена с нажатием кнопки или при замыкании контактов. Выбираемый уровень приоритета по входу 1 Мелодии при оповещении по нажатию кнопки или при замыкании контактов
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4 выхода: 4, 8 Ом и 100, 70, 25 В линия, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 1,500 Вт максимум
РАЗМЕРЫ	480 x 133 x 480 мм. 3 U x 19" рэк
ВЕС	26 кг

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.