

## FCM-950



Головная гарнитура для радиомикрофонов.  
Элегантный дизайн и сдержанный (телесного цвета) в гибкой нержавеющей стали и коротким микрофоном.

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Головная гарнитура с всенаправленным конденсаторным капсюлем. Для радиомикрофонов FONESTAR. Телесного цвета.
<b>ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН</b>	50-18 000 Гц
<b>ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ</b>	-40 дБ ±3 дБ (В / Па)
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ</b>	1500 Ом
<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</b>	От 1 до 10 В постоянного тока
<b>КАБЕЛЬ</b>	1.3 м
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>	90° 3.5 мм моно jack
<b>МАТЕРИАЛ</b>	Из нержавеющей стали, гибкий и легко регулируемый
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	Ветрозащита
<b>НЕОБЯЗАТЕЛЬНО</b>	Специальные кабели для беспроводных передатчиков других производителей. Пожалуйста, уточняйте
<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	Для радиомикрофонов FONESTAR моделей: MSH-135 или передатчика MSHT-45P.

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.