

MA-680RGUZ



Усилители для систем фоновое озвучивания и голосового оповещения с отличными возможностями и широким диапазоном входов и выходов. Идеально подходят для торговых центров. Эта модель содержит селектор зон, а также возможности USB / SD / MP3 плеера / рекордера с цифровым FM-тюнером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Трансляционный усилитель. USB / SD / MP3 запись / плеер. FM-тюнер. 5 выбираемых зон. Фантомное питание. Приоритет голосового оповещения. Гонг. Сирена. Эффект эха.
МОЩНОСТЬ	720 Вт максимум, 680 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-17,000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0,5%
ВХОДЫ	4 балансный микр./лин., комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 3 мВ и 47,000 Ом 200 мВ, переключаемые 2 AUX, 2 x RCA 47,000 Ом 750 мВ 1 главный, RCA 10,000 Ом 1 В 1 тел. вход, 600 Ом 320 мВ
ВЫХОДЫ	1 лин. выход, 2 x RCA 47,000 Ом 500 мВ 1 предусилителя, RCA 600 Ом 1 В
УПРАВЛЕНИЕ	Регуляторы: НЧ: ± 10 дБ ВЧ: ± 10 дБ Громкость: входы 1 до 4, AUX, общая громкость и USB / SD / MP3 плеер
ПЛЕЕР	USB / SD / MP3 запись / плеер и FM-тюнер с предварительно настроенными каналами, автоматическим сканированием
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В микр. 1 до 4, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Звук гонга для пейджинга, кнопка сирены и звук сирены при замыкании контактов Выбираемый приоритетный вход: телефонный вход или вход 1
ЗОНЫ	5 выбираемых зон, максимум 720 Вт на зону
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4, 8 и 16 Ом, 100 и 70 В линия, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В постоянного тока, 1,100 Вт
РАЗМЕР	482 x 133 x 480 мм. 3 U 19' рэк
ВЕС	19.7 кг
АКСЕССУАРЫ	Антенный кабель

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.