



Конденсаторный микрофон пограничного слоя с тактильной кнопкой питания и LED индикатором.
Выбираемые диаграмма направленности и режим питания.
Прочная конструкция и элегантный дизайн. Нескользящее прорезиненное основание. Высокое качество звука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Микрофон пограничного слоя для настольного применения, на стенах и тд. Чистый, качественный звук. Тактильная кнопка питания с LED индикатором.
КАПСЮЛЬ	Конденсаторный Выбираемая диаграмма направленности: всенаправленный, суб-кардиоида, кардиоида, суперкардиоидная и двунаправленная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-15,000 Гц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	-32 дБ ±3 дБ (В / Па)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	200 Ом
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Микр.: вкл. / выкл. Фильтр: обрезание низких частот / ровная характеристика Исходное состояние: мощность вкл. / выкл. Рабочий режим: РТТ/РТЛ
ИНДИКАТОР	Светодиодный индикатор питания
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Мини XLR "папа" выход
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЯ	24 до 52 В постоянного тока (48 В постоянного тока, рекомендуемый)
КАБЕЛЬ	3 м. мини XLR "мама" - XLR "папа" Балансный
РАЗМЕР	92.5 x 26 x 100 мм
ЦВЕТ	Чёрный
ВЕС	0.1 кг