

MCR-90E



Управление зонами с линейным и микрофонными входами с независимой регулировкой громкости может быть использован как удаленный источник с возможностью управления звуковыми источниками и регулировкой громкости для матричной системы MPX-8800.
Коробка для накладной или встраиваемой установки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Управление зонами для предусилителя модели MPX-8800. Выбор источника звука. Вход для микрофона и локального источника музыки. Контроль громкости.
ВХОДЫ	1 балансный микр., XLR 600 Ом 5 мВ 1 лин., 2 x RCA 10 000 Ом 350 мВ
КАБЕЛЬ	Кабель Cat 5e, расстояние более 100 м
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	12 В
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, евроклеммы, питание через предусилителя или локальный источник питания
ЦВЕТ	Белый
РАЗМЕР	Всего: 145 x 85 x 47 мм Вставка: 130 x 70 x 30 мм
ВЕС	0.2 кг
АКСЕССУАРЫ	Коробка для скрытого монтажа
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Поверхностная коробка. ПОЖАЛУЙСТА УТОЧНЯЙТЕ

Частное предприятие "ИНАУТ"