

MPZ-461



Мультизонный усилитель с матричной коммутацией 5 входов и USB/SD/MP3 плеер с FM-тюнером на 4 выходные зоны с независимой регулировкой громкости. Возможность удаленного пейджинга используя микрофон М-46 с выбором зоны. Подходит для коммерческих инсталляций с несколькими зонами и разными музыкальными программами.

| | |
|-------------------------------|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мультизонный усилитель. USB/SD/MP3 плеер. Цифровой FM-тюнер Матричная коммутация 5 входов и USB/SD/MP3 плеер с FM-тюнером на 4 выходные зоны. 4 зоны с независимой регулировкой громкости и линейным выходом. Поддержка фантомного питания. Приоритет пейджинга. Микрофон с выбором зоны. Протокол управления по RS-232. Пульт для управления MP3-плеером. |
| МОЩНОСТЬ | 4 x 60 Вт номинал |
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 80-16 000 Гц ±3 дБ |
| ИСКАЖЕНИЕ | Коэффициент гармоник: < 1% |
| ВХОДЫ | 3 балансных микр./лин., комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 7.5 мВ и 10 000 Ом 350 мВ, по выбору 2 лин., 2 x RCA 10 000 Ом 350 мВ 1 тел. пейджинг, винтовые клеммы 10 000 Ом 350 мВ 1 микр. с выбираемой зоной, RJ-45 1 RS-232, D9 |
| ВЫХОДЫ | 4 балансных или небалансных зоны 1 - 4, винтовые клеммы, 600 Ом 350 мВ 1 подслушка, винтовые клеммы 1 Вт 8 Ом |
| УПРАВЛЕНИЕ | Каналы 1-5: усиление, НЧ, ВЧ, громкость и распределение зон USB/SD/MP3/FM плеер: распределение зон Телефонный пейджинг, громкость и выбор зоны Зоны 1-4: громкость, выбор для подслушки Громкость подслушки Переключатель заземления |
| ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ | > 65 дБ |
| ЗАЩИТА | От температуры, перегрузки и короткого замыкания |
| ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ | 48 В микр. 1 - 3, по выбору |
| ПРИОРИТЕТ | Вход 1, тел. пейджинг и микрофон с выбором зоны по уровню сигнала |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | 4 зоны: 4 Ом и 100 / 70 В линии, винтовые клеммы |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 230 В переменный ток, 375 Вт максимум |

| | |
|----------------------|--|
| РАЗМЕР | 483 x 133 x 410 мм. 3 U 19" рэк |
| ВЕС | 15.5 кг |
| АКСЕССУАРЫ | FM антенны |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | М-46: микрофон с выбираемыми зонами |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Для использования порта RS-232 на компьютера, требуется обновление программного обеспечения, которое может осуществляться только на заводе-изготовителе. Пожалуйста, укажите это при оформлении заказа. |

Частное предприятие "ИНАУТ"