

MX-865



Микшер для микрофонов / линий из 7 каналов, которые могут быть индивидуально назначены для двух выходных зон с независимым регулированием громкости. 3 микрофонных входа и 4 вспомогательных линейных входа. Приоритет в микрофонах 1 - 3 и аварийном входе. Подходит для PA и аудиосистем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Микшер-предусилитель. 7 каналов: 3 микрофона и 4 вспомогательные линии. 2 выходных зоны с независимым регулированием громкости. Входные каналы, которые индивидуально назначаются для зон вывода. Приоритет голосового оповещения. Фантомное питание. Аварийный вход с приоритетом.
ВХОДЫ	3 балансный микр., комбинированный (XLR и 6.3 мм стерео jack) 10,000 Ом 1.5 мВ 4 линии, 2 x RCA 10,000 Ом 750 мВ 1 аварийный, 2 x RCA 10,000 Ом 300 мВ
ВЫХОДЫ	2 сбалансированные и несбалансированные зоны, XLR, jack 6,3 мм и 2 x RCA 2,5 В макс., выбираемый уровень 1 стерео наушники, jack 6,3 мм 500 мВт
УПРАВЛЕНИЕ	Регуляторы: НЧ: ±20 дБ СЧ: ±15 дБ ВЧ: ±14 дБ Микр. 1: вкл. / выкл. со светодиодным индикатором, усилением, 3-полосным эквалайзером, выходной зоной А, В или А + В Каналы 2 - 7: вкл. / выкл. со светодиодным индикатором, усилением, выходной зоной А, В или А + В Зоны А и В: моно / стерео, баланс, громкость, 3-полосный эквалайзер и выходной уровень Светодиодный индикатор Громкость наушников Отключение заземления GND
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20-20,000 Гц
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0.01%
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микрофоны > 75 дБ Линии > 92 дБ
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	15 В в микр. 1 - 3, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Микр. 1 - 3 в зависимости от уровня сигнала, по выбору
АВАРИЙНЫЙ	Аварийный вход с приоритетом по сравнению с другими входами, активируется с аварийным источником питания (24 В постоянного тока)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	±15 В постоянного тока, 0.35 А x 2 с адаптером
РАЗМЕР	483 x 44.5 x 200 мм. 1 U 19" рэк
ВЕС	2.5 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"