

MSH-862



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Многоканальный приемник с 2 петличными однонаправленными микрофонами и конденсаторным капсюлем. Беспроводной поясной передатчик. Функция автоматического сканирования. Съемные антенны.
ПРИЕМНИК / МИКРОФОН	40 выбираемых PLL UHF 863-865 МГц каналов
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-15 000 Гц
ВЫХОДЫ	Аудио: 2 балансных, XLR 2 небалансных, 6.3 мм jack
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 94 дБ
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ КАНАЛУ	> 80 дБ
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН	> 96 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА	6 дБ / В
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ	±0.005%
МИКРОФОН	MSHT-37: 2 петличных микрофона с однонаправленным конденсаторным капсюлем и беспроводным поясным передатчиком.
МОЩНОСТЬ	10 мВт максимум
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Приемник: 12 В постоянного тока, 200 мА с адаптером в комплекте. Передатчик: 2 x LR6-AA батареи или аккумуляторные батареи, 120 мА Функция подзарядки.
РАЗМЕР	Приемник: 400 x 44.5 x 245 мм. 1 U 19" рэк
ВЕС	2.9 кг
АКСЕССУАРЫ	Кабели для зарядки батареи в микрофоне 1,5 м кабель, "мама" XLR на 6,3 мм моно jack Крепление для монтажа в 1 U 19" рэк.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	SET-5L: Крепление для монтажа в 19" рэк, с установкой антенны на передней панели.

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.