

MSH-877



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Многоканальный приемник с 1 ручным беспроводным однонаправленным микрофоном и конденсаторным капсюлем. 1 петличный микрофон с однонаправленным конденсаторным капсюлем и беспроводным передатчиком. Функция автоматического сканирования. Съемные антенны.
ПРИЕМНИК / МИКРОФОН	PLL с 40 UHF 863-865 МГц каналами
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-15 000 Гц
ВЫХОДЫ	Аудио: 2 балансный, XLR 2 не балансных, 6.3 мм jack.
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 94 дБ
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ КАНАЛУ	> 80 дБ
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН	> 96 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА	6 дБ / В
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ	±0.005%
МИКРОФОН	MSHT-36: 1 ручной беспроводной микрофон с однонаправленным конденсаторным капсюлем и MSHT-37: 1 петличный микрофон с однонаправленным конденсаторным капсюлем, беспроводной передатчик.
МОЩНОСТЬ	10 мВт максимум
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Приемник: 12 В постоянного тока, 200 мА с адаптером в комплекте. Передатчик: 2 x LR6-AA батареи или аккумуляторные батареи, 120 мА. Встроенная функция подзарядки.
РАЗМЕР	Приемник: 400 x 44.5 x 245 мм. 1 U 19' рэк
ВЕС	2.9 кг
АКСЕССУАРЫ	Кабели для зарядки батареи в микрофоне 1.5 м кабель, "мама" XLR на 6.3 мм моно jack Крепления для монтажа 1 U 19' рэк.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	SET-5L: опоры для сборки в 19 ' U рэк и установка антенн на передней панели.

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.