

MX-867RU



Мультизонный микшер / предусилитель с аудио матрицей, с 5 каналами для назначения 4 выходных зон с независимой регулировкой громкости. USB / SD / MP3-плеер и цифровой FM-радио тюнер.
Аудио распределения в системах с несколькими зонами и различными музыкальными программами.
Дистанционное управление громкостью в каждой зоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матричный микшер-предусилитель с 5 входными каналами в 4 зоны вывода. Микрофонный вход с приоритетом пейджинга. USB / SD-плеер для MP3 файлов. Цифровой FM-радио тюнер. 4 выходных зоны с независимым регулированием громкости. Дистанционное управление громкостью для зон. Фантомное питание.
ВХОДЫ	1 балансный микр., 6.3 мм стерео jack, 3 мВ 1 балансный микр. комбинированный (XLR и 6.3 мм jack), 3 мВ 2 балансных микр. / лин. комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) регулируемый, 3 мВ и 175 мВ 1 стерео лин., 2 x RCA, 175 мВ 1 стерео лин., 3.5 мм jack
ВЫХОДЫ	4 балансных зоны, XLR, 2.5 В максимум Дистанционное управление громкостью для зон 1 стерео монитор, 6.3 мм jack, 1 В
УПРАВЛЕНИЕ	4 микровыключатели для зон 1 - 4 Входы 1 - 4: регулировка громкости Входы 2 - 3: контроль усиления Зоны 1 - 4: регулировка громкости Монитор: регулировка громкости и выбор зоны USB / SD-плеер FM-тюнер
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20-20,000 Гц
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0.2 % на 1 кГц
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	Микрофоны > 65 дБ Лин. / линии > 80 дБ
ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ	48 В в микр. 2 - 3, по выбору
ПРИОРИТЕТ	Микр. 1 приоритет входного уровня, по выбору
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 9 Вт
РАЗМЕР	483 x 44.5 x 200 мм. 1 U 19" рэк
ВЕС	3 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"