

TOUR-2T



Беспроводная система экскурсовода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухнаправленный беспроводной передатчик.
Двухсторонняя связь.
Может принимать звук от любого приемника, будет слышен только один в то время во всех приемниках. Контроль двухнаправленной передачи.
Компактный размер, легкий и прочный.
Передача сигнала на неограниченное количество приемников TOUR-2R на одном канале.
16 каналов, GFSK моно модуляция.
До 4-х каналов могут работать одновременно.
Задержка 22 мс.
Диапазон 50 м.
Встроенный аккумулятор, до 20 часов использования.
Простой и интуитивно понятное управление.
ЖК-дисплей, отображает выбранный канал, уровень заряда батареи и громкости.
Автоматическое отключение системы.
Рабочая частота UHF 863-865 МГц.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

20 - 5,000 Гц

УПРАВЛЕНИЕ

Двухнаправленный переключатель связи
Вкл. / выкл. и заглушение
Выбор канала и регулировка громкости

ВХОДЫ

Микр./лин вход с петличным микрофоном, 3.5 мм jack

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Литий-ионный аккумулятор, 3.7 В 600 мАч, микро USB B
Время зарядки 6 часов

ЦВЕТ

Белый

РАЗМЕРЫ

40 x 88 x 12мм

АКСЕССУАРЫ

Ремень

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

TOURC-12: кейс для зарядки 12 приемников
TOURC-35: кейс для зарядки 35 приемников
TOURKS: приемник-синхронизатор

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.