

FO-348



Switcher VGA и стереозвук для выбора того, какой вход отправлен на выход.
Усиливает выходной сигнал. Пульт дистанционного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	8 x 1 VGA и стерео switcher. Совместимость до 1920 x 1440. Полоса пропускания 250 МГц. Дальность передачи до 65 м. Металлический корпус. Дистанционное управление.
ВХОДЫ	8 VGA "мама", D15 + аудио
ВЫХОДЫ	1 VGA "мама", D15 1 аудио, 3.5 мм стерео mini jack
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопки выбора входа
ИНДИКАТОРЫ	Светодиодные индикаторы входа
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	5 В постоянного тока, 0,5 А с адаптером
РАЗМЕР	200 x 42 x 75 мм
ВЕС	0.6 кг
АКСЕССУАРЫ	8 x кабели VGA "папа" с 3.5 мм стерео mini jack

Частное предприятие "ИНАУТ"