



CD / USB / SD / MP3-плеер и цифровой AM / FM-тюнер для Public Address.
С CD слотом в системе, USB-портом и SD-кард-ридером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	CD / USB / SD / MP3-плеер и цифровой AM / FM-тюнер. Механизм чтения CD на передней панели. USB-порт для подключения флеш-накопителя и жестких дисков с форматом FAT32. Считыватель SD-карт. Индексирует до 1999 треков. 40 секундная буферная память. Цифровой тюнер с 40 предварительно настроенными каналами и RDS, очень чувствительный прием и постоянная память. Автоматическое и ручное сканирование. Дистанционное управление. Видео выход.
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	CD/USB/SD: 20-20,000 Гц; AM/FM: 40-14,000 Гц
ВЫХОДЫ	Тюнер: 1 стерео аудио, 2 x RCA CD выход: 1 стерео аудио, 2 x RCA и 1 композитный видео, RCA
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В переменного тока, 50 Вт
РАЗМЕР	430 x 44.5 x 250 мм. 1 U 19" рэк
ВЕС	3.5 кг
АКСЕССУАРЫ	2 соединительных кабеля, 2 x RCA Крепления для сборки в 19" рэк AM и FM антенны Батареи для пульта дистанционного управления

Частное предприятие "ИНАУТ"