

Матрица HDMI 8 x 8

Позволяет подключать 8 источников HDMI UHD 4K @ 60 Гц для передачи независимо или одновременно на 8 выходов HDMI. Все входы HDMI можно произвольно назначить на любой выход HDMI. Функция EDID для автоматического или ручного выбора оптимального разрешения для всех телевизоров. Функция DOWN-SCALING для преобразования разрешения 4K в Full HD 1080p. Экстрактор цифрового и аналогового аудио для каждого выхода HDMI. Расширитель дистанционного управления. Управление с помощью кнопок на передней панели и удаленно по протоколу RS-232, ИК или через веб-браузер.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для матричных инсталляций с различными источниками HDMI и до 8 телевизоров: бары, рестораны, спортивные центры, выставки, витрины, конференц-залы и т. д.

- Разрешение UHD 4K при 60 Гц
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- HDR поддержка
- Пропускная способность 18 Гбит / с



FO-22M88

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матрица HDMI 8 x 8.
	Разрешение UHD 4K при 60 Гц.
	HDMI 2.0.
	HDCP 2.3.
	Пропускная способность 18 Гбит / с.
	Совместимость с HDR.
	Поддерживается HDCP 2.3.
	Функция EDID, вручную выбирает оптимальное разрешение для всех телевизоров.
	Функция DOWN-SCALING для преобразования разрешения от 4K до Full HD 1080p.
	Экстрактор цифрового и аналогового аудио для каждого выхода HDMI.
ВХОДЫ	Расширитель дистанционного управления.
	Протокол связи через порт RS-232, ИК-порт и веб-браузер для дистанционного управления.
	8 разъемов HDMI
	1 порт RS-232, евроблок
	1 Ethernet, RJ-45
ВЫХОДЫ	8 разъемов HDMI
	8 аудио, 2 x RCA
	8 SPDIF аудио, оптический
	Кнопки выбора входа для каждого выхода
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка для блокировки / разблокировки кнопок ввода / вывода
	Кнопка сохранения предустановки
ИНДИКАТОРЫ	Индикатор питания
	Световые индикаторы для выбранных входов и выходов
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 2.7 А с адаптером
РАЗМЕР	436 x 44 x 236 мм глубина
ВЕС	3 кг