

MSH-895



Многоканальная UHF беспроводная микрофонная система

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Многоканальный приемник с 2 ручными беспроводными микрофонами и однонаправленным конденсаторным капсюлем. Функция автоматического сканирования. Передача канала к микрофону через ИК. Съемные антенны.
ПРИЕМНИК / МИКРОФОН	40 выбираемых PLL UHF 863-865 МГц каналов
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	40-18,000 Гц
ВЫХОДЫ	Аудио: 2 балансных, XLR 2 небалансных, 6.3 мм jack 1 небалансный смешанный сигнал, 6.3 мм jack
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 105 дБ
МИКРОФОН	MSHT-40M: 2 беспроводных ручных микрофона с однонаправленным конденсаторным капсюлем
МОЩНОСТЬ	10 мВт максимум
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Приемник: 12.8 В постоянного тока, 450 мА, с адаптером в комплекте Передатчик: 2 LR6-AA батареи или аккумуляторные батареи
РАЗМЕР	Приемник: 420 x 45 x 187 мм
ВЕС	3.5 кг
АКСЕССУАРЫ	Крепления для монтажа в 1U 19" рэк 2 x 6,3 мм моно jack кабели Перезаряжаемые батареиДОК
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	MSC-2: ДОК-станция для зарядки беспроводного микрофона

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.