

TOUR-1R



Беспроводная система экскурсовода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Беспроводной приемник. Компактный размер, легкий и прочный. 16 каналов, GFSK моно модуляций. До 4-х каналов могут работать одновременно. Диапазон 50 м. Встроенный аккумулятор, до 20 часов использования. Простой и удобный в обращении. ЖК-дисплей, отображает выбранный канал, уровень заряда батареи и громкости. Автоматическое отключение. Рабочая частота UHF 863-865 МГц.
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20 - 5,000 Гц
УПРАВЛЕНИЕ	Вкл. / выкл. Выбор канала, регулировка громкости
ВЫХОДЫ	Наушники, 3.5 мм jack
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Литий-ионный аккумулятор, 3.7 В 600 мАч, микро USB B Время зарядки 6 часов
ЦВЕТ	Синий
РАЗМЕР	40 x 88 x 12 мм
АКСЕССУАРЫ	Ремень
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	TOURC-12: кейс для зарядки 12 приемников TOURC-35: кейс для зарядки 35 приемников TOURKS: приемник-синхронизатор

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.