

TOUR-1T



Беспроводная система экскурсовода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Беспроводной передатчик. Компактный размер, легкий и прочный. Передача сигнала на неограниченное количество приемников TOUR-1R на одном канале. 16 каналов, GFSK моно модуляция. До 4-х каналов могут работать одновременно. Диапазон 50 м. Задержка 22 мс. Встроенный аккумулятор, до 20 часов использования. Простой и интуитивно понятное управление. ЖК-дисплей, отображает выбранный канал, уровень заряда батареи и громкости. Автоматическое отключение. Рабочая частота UHF 863-865 МГц.</p>
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20 - 5,000 Гц
УПРАВЛЕНИЕ	<p>Вкл. / выкл. и заглушение</p> <p>Выбор канала и регулировка громкости</p>
ВХОДЫ	Микр./лин вход с петличным микрофоном, 3.5 мм jack
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	<p>Литий-ионный аккумулятор, 3.7 В 600 мАч, микро USB В</p> <p>Время зарядки 6 часов</p>
ЦВЕТ	Белый
РАЗМЕР	40 x 88 x 12 мм
АКСЕССУАРЫ	Ремень
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	<p>TOURC-12: кейс для зарядки 12 приемников TOURC-35: кейс для зарядки 35 приемников TOURKS: приемник-синхронизатор</p>

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.