



VHF беспроводная микрофонная система.
1 беспроводной ручной микрофон и 1 петличный микрофон с поясным передатчиком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Компактный VHF приемник 174 до 194 МГц. Фиксированная кварцевая частота. Контроль громкости. Небалансный выход. 1 ручной микрофон и 1 петличный микрофон с односторонним динамическим капсюлем, беспроводной поясной передатчик.
ПРИЕМНИК / ПЕРЕДАТЧИК	Фиксированная частота канала 4 рабочих канала
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	80-12,000 Гц
ВЫХОДЫ	1 небалансный, 6.3 мм jack 10,000 Ом 150 мВ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Приемник: 12-18 В постоянного тока, 250 мА с адаптером в комплекте Передатчик: 2 LR6-AA батарейки
РАЗМЕР	Приемник: 210 x 48 x 140 мм
ВЕС	0.5 кг
АКСЕССУАРЫ	6.3 мм mono jack кабель и батарейки

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.