

M-62



Микрофон с выбираемыми зонами для усилителя MPZ-6241.
Выбор до 5 зон, пейджинг и музыкальный "гонг" в усилителе

| | |
|-------------------------|---|
| МИКРОФОН | Конденсаторный с гусиной шеей |
| ВХОДЫ | 1 микр. 5-контактный разъем, 1 вход линии связи, RJ-45 |
| ВЫХОДЫ | 1 выбираемая микр. зона, RJ-45 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | RJ-45 кабель, для расстояний более 500 м |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 24 В постоянного тока, 500 мА с адаптером в комплекте, питание от усилителя или локального источника питания для расстояния более 50 м или более 2 микрофонов |
| РАЗМЕР | Гусиная шея: 415 мм База: 175 x 54 x 147 мм |
| ВЕС | 1 кг |
| АКСЕССУАРЫ | RJ-45 кабель |

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Вязынская, 2.