

ZS-11

Микрофон с выбором зон для блока ZSC-1110. Приоритет пейджинга и гонг.
Линейный вход для воспроизведения фоновой музыки с микрофона.
Выбор 300 зон. Подключение к системе с помощью кабеля Cat 5e.
Многозонная система ZSC-1110 принимает до 16 микрофонов ZS-11.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Микрофон с кнопками прямого выбора из 10 зон. Выбор до 300 зон. Регулировка громкости микрофона и звука.
МИКРОФОН	Конденсаторный с гусиной шеей
ВХОДЫ	1 балансный микр., XLR 600 Ом 5 мВ 1 небалансная линия, 6.3 мм jack 10 000 Ом 775 мВ 1 выбираемая микр. зона, RJ-45
ВЫХОДЫ	1 небалансная линия, 6.3 мм jack 10 000 Ом 775 мВ 1 выбираемая микр. зона, RJ-45
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Кабель Cat 5e, до 100 метров
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 2 А с адаптером в комплекте
РАЗМЕР	Гусиная шея: 475 мм База: 220 x 52 x 143 мм
ВЕС	1.5 кг
АКСЕССУАРЫ	Кабель Cat 5e, RJ45

Частное предприятие "ИНАУТ"