



Микрофон с выбираемыми зонами для усилителя MPZ-6480RGU.
Выбор до 6 зон, воспроизведение сообщений и "гонг".

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Микрофон с 6 выбираемыми зонами. Удаленное воспроизведение 6 сообщений. "Гонг". Внутренняя память для хранения сообщения и "гонга". Аух вход. Для многозонного усилителя мод. MPZ-6480.
МИКРОФОН	Конденсаторный с гусиной шей
ВХОДЫ	1 балансный микр. 1 пейджинг микр. RJ-45 1 аух, 2 x RCA
ВЫХОДЫ	1 пейджинговый микрофон, RJ-45 Подключение к ПК, USB B
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RJ-45 кабель, для расстояний более 100 м
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 2 А с адаптером в комплекте, питание через усилитель или локальный источник питания
РАЗМЕР	Гусиная шея: 470 мм База: 220 x 55 x 140 мм
ВЕС	1.4 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"